

Recuento de inventario desde PDA

Selección inventario

Nº Inv.: 34 Sector: <Todos>

Familia: <Todas>

Ubicac	Referen	Stock Inv.	Stock Recuento	C	Dep	Cod
	001100F	0,00	0,00	G		
	0012115	0,00	0,00	P		
		0,00	0,00	C		
		0,00	0,00			
	0012116	0,00	0,00	P		3
	0012116	0,00	0,00			
	0012116	0,00	0,00			
	0012127	0,00	0,00	G		
	001224	0,00	0,00	G		

Lineas: 26 Ref: 21 Contadas: 0

Filtros

Recuento Aceptar inventario

Annotations:

- Seleccionar inventario
- Filtrar familia de artículos
- Filtrar sector sobre el que realizar recuento. Los sectores están relacionados con las ubicaciones, siendo los primeros dígitos de éstas.
- "G" indica que se trata de un depósito de "Garantía". Su código de depósito se muestra en la siguiente columna.
- Stock informático (Puede configurarse para mostrar siempre 0,00)
- Stock real (recuento)
- Cuando una referencia haya sido contada se visualizará una "C" (contada) en esta columna.
- Información sobre referencias incluidas en inventario
- Pulsar para empezar recuento de una línea
- Pulsar para finalizar inventario y crear inventario con las diferencias encontradas

Filtros e iconos margen inferior

Filtros:

- **Mostrar sólo diferencias:** Oculta los recuentos que coinciden con el stock informático, mostrando las líneas con diferencias encontradas tras el recuento.
- **Omitir referencias ya contadas:** Muestra sólo las referencias pendientes de ser contadas o que deben marcarse como "C" contadas por no haber existencias ni códigos de barras para escanear.
- **Mostrar sólo garantías:** Filtra las líneas de referencias en depósito de "Garantía".

Debe pulsarse el icono de validación para aplicar los filtros.

Selección inventario

Nº Inv.: 34 Sector: <Todos>
 Familia: <Todas>

Ubicac	Referen	Stock Inv.	Stock Recuento	C	Dep	Cod Dep
	0011001	0,00	0,00	G		
	0012115	0,00	0,00	P		1
	0012115	0,00	0,00	C		2
	0012115	0,00	0,00	G		
	0012115	0,00	0,00	c		45
	0012116	0,00	0,00	P		3
	0012116	0,00	0,00	G		

Filtro

☐ Mostrar solo diferencias
☒ Omitir referencias ya contadas
☐ Mostrar sólo garantías

Recuento Aceptar inventario

Pulsar para validar los filtros.

Poner a 0,00 y marcar como contada "C"

Seleccionar todo (tras aplicar filtros permite realizar acciones en bloque)

Poner a 0,00 y marcar como “C” contadas

Selección inventario

Nº Inv.: 34 Sector: <Todos>
Familia: <Todas>

Ubicac	Referen	Stock Inv.	Stock Recuento	C	Dep	Cod Dep
	001100F	0,00	0,00	G		
	0012115	0,00	0,00	P		1
	0012115	0,00	0,00	C		2
	0012115	0,00	0,00	G		
	0012115	0,00	0,00	C		45
	0012116	0,00	0,00	P		3
	0012116	0,00	0,00	G		
	0012116	0,00	0,00	G		
	0012127	0,00	0,00	G		
	001224	0,00	0,00	G		

BATERIA 12V 44 +D
Lineas: 26 Ref: 21 Contadas: 0

Puede darse el caso que no existan referencias para escanear (stock recuento 0,00) aunque en la PDA se muestren cantidades en stock informático. Debido a que se trabaja con PDA, no se pueden escanear este tipo de referencias y, por tanto, tampoco marcar como contadas para finalizar el inventario. En este caso será necesario poner a 0,00 dichas líneas.

Confirme selección (Press HELP to view stack trace)

¿Grabar 0 en líneas no contadas?
Pulse Si para confirmar o No para cancelar

Poner a 0,00 y marcar como contada “C”

Seleccionar todas las líneas

Ubicac	Referen	Stock Inv.	Stock Recuento	C	Dep	Cod Dep
	0011005	0,00	0,00	G		
	0012115	0,00	0,00	P		1
	0012115	0,00	0,00	C		2
	0012115	0,00	0,00	G		
	0012115	0,00	0,00	c		45
	0012116	0,00	0,00	P		3
	0012116	0,00	0,00	G		
	0012116	0,00	0,00	G		
	0012127	0,00	0,00	G		
	0012244	0,00	0,00	G		

BATERIA 12V 44 +D

Lineas: 26 Ref: 21 Contadas: 0

Recuento Aceptar inventario

Esta acción puede ser útil tras realizar y aplicar diferentes filtros y querer realizar alguna acción sobre todas las líneas filtradas.

Por ejemplo: "Omitir referencias ya contadas", "Seleccionar todo", "Poner a 0,00".

Poner a 0,00 y marcar como contada "C"

Introducir recuento

Esa pantalla aparece tras seleccionar una línea en la pantalla inicial y pulsar "Recuento".

Información de cantidades en stock informático y contadas

Garantía ☐

Ubicación:

Referencia:

En extracción: 0,00

Stock: 0,00

Total contadas: 0,00

Contadas: 0,00 ☒

Próxima Ubic. y Referencia:

 Finalizar recuento

Cuando se cuenta una referencia en depósito de "Garantía" debe seleccionarse este parámetro

Tras escanear un código de barras aparecerá aquí la referencia

En esta casilla deben escanearse todas las unidades de la referencia una a una y validarlas con el icono disponible. También puede darse el caso que la empresa tenga definido para ese almacén que la "Extracción" desde PDA proponga las unidades, siempre y cuando superen el valor definido en "Omisiones gestión logística PDA". En este caso, el operario podrá validar las unidades propuestas por la PDA con un solo escaneo de código de barras y en esta casilla se mostrará dicha cantidad.

Permite imprimir etiquetas de la referencia contada

Pulsar para guardar recuento